

ST IIIB PROGRAMLAMA KLAVUZU

KULLANICI ŞİFRESİ İLE PROGRAMLAMA (FAB. AYARI ŞİFRE 1234)

TARİH VE SAAT AYARI

*1234 # 1 # YIL/ AY/ GÜN/ SAAT/ DAKİKA #

ŞİFRE DEĞİŞTİRME (KULLANICI ŞİFRESİ)

*1234 # 2 # KULLANICI NO # YENİ ŞİFRE #

TELEFON NUMARALARI KAYITI

*1234 # 3 # 1 # 1.TEL.NO #

*1234 # 3 # 2 # 2.TEL.NO #

*1234 # 3 # 3 # 3.TEL.NO #

*1234 # 3 # 4 # 4.TEL.NO #

KULLANICI TELEFONU ARAMA SAYISI AYARI

*1234 # 3 # 5 # KULLANICI TEL.ARAMA SAYISI #

KULLANICI TELEFONU ŞİFRE AYARI

*1234 # 3 # 6 # 1 AKTİF/2 PASİF #

NOT : MENÜDEN ÇIKIŞ İÇİN " GERİ (EV İŞARETİ)" TUŞUNA BASINIZ. YANLIŞ VEYA DEĞİŞMESİ GEREKEN KAYDI SİLMEK İÇİN (*) TUŞUNA BASINIZ.PROĞRAMLAMA SIRASINDA (ENTER) VE (#) TUŞLARI AYNI İŞLEVİ YAPAR.

PROĞRAMLAMA ŞİFRESİ İLE PROĞRAMLAMA (FAB.AYARI ŞİFRE 012345) MENÜYE GİRİŞ İÇİN (*) TUŞUNA 3 SNİYE BASILI TUTUNUZ.

1 - PROĞRAM VE KULLANICI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

* 012345 # 1 # 1 # YENİ PROĞ.ŞİFRESİ #

* 012345 # 1 # 2 # KULLANICI SIRA NO (01-16) # YENİ KULLANICI ŞİFRESİ #

2 - AİM AYARLARI (ALARM İZLEME MERKEZİ PROĞRAMLAMA)

* 012345 # 2 # 1 # 1.TELEFON NO #

* 012345 # 2 # 2 # 2. TELEFON NO #

* 012345 # 2 # 3 # ACOUNT NO #

* 012345 # 2 # 4 # AİM ARAMA SÜRESİ #

* 012345 # 2 # 5 # AİM TEST SÜRESİ #

NOT:* 012345 # 4 # 8 # KURMA-AÇMA RAPOR AYARI (1 RAPOR AKTİF/ 2 PASİF) #

AİM BAĞLI SİSTEMLERDE (1) OLARAK AYARLANMASI ZORUNLUDUR.

3 - KULLANICI TELEFON NUMARALARI AYARI

* 012345 # 3 # 1 # 1. TEL.NUMARASI #

* 012345 # 3 # 2 # 2. TEL.NUMARASI #

* 012345 # 3 # 3 # 3. TEL.NUMARASI #

* 012345 # 3 # 4 # 4. TEL.NUMARASI #

* 012345 # 3 # 5 # TELEFON ARAMA SAYISI #

FAB.AYARI- 7 ARAMA

* 012345 # 3 # 6 # KULLANICI TELF.ŞİFRE AYARI (1 AKTİF / 2 PASİF) #

4 - SİSTEM AYARLARI

* 012345 # 4 # 1 # YIL / AY / GÜN / SAAT / DAKİKA #

* 012345 # 4 # 2 # GİRİŞ GECİKME (0- 255 SANİYE) #

FAB.AYARI 10 SN.

* 012345 # 4 # 3 # ÇIKIŞ GECİKME (0-255 SANİYE) #

FAB.AYARI 10 SN.

* 012345 # 4 # 4 # SİREN ÇALMA SÜRESİ (0-30 DAKİKA) #

FAB.AYARI 5 DK.

15 DK. DAN FAZLASI TAVSİYE EDİLMEZ.

* 012345 # 4 # 5 # TELEFON ÇALMA SAYISI (0-99) #

FAB.AYARI 7 KEZ ÇALAR.

TELESEKRETER OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.TELEKOMUN SEKRETERİ VARİSE

TELEFONDAN SİNYAL SESİ ALIP(# 22 #) İLE İPTAL EDİNİZ.

* 012345 # 4 # 6 # DEDEKTÖR KONTROL SÜRESİ (0-99 SAAT) #

FAB.AYARI 00 SAAT

BU MENÜ FAB. AYARLARINDA KALMASI TAVSİYE EDİLİR.

* 012345 # 4 # 7 # KURMA -AÇMA SES AYARI (1 KISA SİREN / 2 SESSİZ) #

FAB.AYARI SESSİZ

* 012345 # 4 # 8 # KURMA-AÇMA RAPOR AYARI (1 AKTİF/ 2 PASİF) #

FAB.AYARI 2 PASİFTİR.

AİM BAĞLI SİSTEMLERDE (1) OLARAK AYARLANMASI ZORUNLUDUR.

DİĞER AYARLAR

* 012345 # 4 # 9 # 1 # SAĞLIK ALARMI SİREN TİPİ #

(1 NORMAL TON 2 KESİK-KESİK 3 SESSİZ)

* 012345 # 4 # 9 # 2 # ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLDİRME ZAMAN SÜRESİ #

(00-255 SN)

* 012345 # 4 # 9 # 3 # MANYETİK KONTAK SABOTAJ AYARI #

(1 AKTİF 2 PASİF)

* 012345 # 4 # 9 # 4 # KABLOSUZ DEDEKTÖR KONTROLU #

(1 AKTİF 2 PASİF)

* 012345 # 4 # 9 # 5 # BÖLGE HATA AYARI #

* 012345 # 4 # 9 # 6 # TELEFON SABOTAJ AYARI #

(1-GEKMELİ SİREN 2-BUZZER 3-PASİF)

* 012345 # 4 # 9 # 7 # BÖLGE ALARMI ZAMAN AYARI #

(1 SÜREKLİ 2 SÜRELİ)

* 012345 # 4 # 9 # 8 # ORTAM DİNLEME ZAMAN AYARI #

(10-255 SN)

* 012345 # 4 # 9 # 9 # ELKTRİK KESİNTİ BİLDİRME AYARI #

(1-SMS 2-SESLİ 3-PASİF)

5 - KABLOSUZ ÜRÜN AYARI

KUMANDA TANITMA - SİLME

- * 012345 # 5 # 1 # 1 # KUMANDA TANITMA (KUMANDA SIRA NO) # KURMA TUŞUNA BASINIZ
- * 012345 # 5 # 1 # 2 # KUMANDA SIRA NO # KUMANDA KOD NO #
- * 012345 # 5 # 1 # 3 # KUMANDA SİLME (SIRA NO GİRİNİZ -HEPSİ İÇİN 0 GİRİNİZ) #

DEDEKTÖR TANITMA - SİLME

- * 012345 # 5 # 2 # 1 # DEDEKTÖR TANITMA (BÖLGR SIRA NO) # DEDEKTÖRÜ AKTİF EDİNİZ
- * 012345 # 5 # 2 # 2 # BÖLGE SIRA NO # DEDEKTÖR KOD NO #
- * 012345 # 5 # 2 # 3 # DEDEKTÖR SİLME (BÖLGE NO GİRİNİZ -HEPSİ İÇİN 00 GİRİNİZ) #

ELEKTRONİK SWİTCH TANITMA - SİLME

- * 012345 # 5 # 3 # 1 # ELKT.SWİTCH TANITMA (BÖLGR SIRA NO) # DEDEKTÖRÜ AKTİF EDİNİZ
- * 012345 # 5 # 3 # 2 # ELKTR.SWİTCH SİLME (BÖLGE NO GİRİNİZ -HEPSİ İÇİN 0 GİRİNİZ) #

KABLOSUZ SİREN TANITMA - SİLME

- * 012345 # 5 # 4 # 1 # KABLOSUZ SİRENİ TANITMA DURUMUNA GETİR-ONAY TUŞUNA BAS #
- * 012345 # 5 # 4 # 2 # KABLOSUZ SİREN SİLMEK İÇİN (ONAY TUŞUNA BASINIZ) #

KAPI ZİLİ TANITMA - SİLME

- * 012345 # 5 # 5 # 1 # KAPI ZİLİ DÜĞMESİNE BASINIZ-ONAY TUŞUNA BAS #
- * 012345 # 5 # 5 # 2 # KAPI ZİLİ SİLMEK İÇİN (ONAY TUŞUNA BASINIZ) #

6 - BÖLGE AYARLARI

- * 012345 # 6 # 1 # BÖLGE SIRA NO # ALARM TİPİ #

0- PASİF BÖLGE 1-GEÇİKMELİ BÖLGE 2- ANİ ALARM BÖLGESİ

3- HIRSIZ ALARM BÖLGESİ 4- SAĞLIK ALARM BÖLGESİ 5-GAZ ALARM BÖLGESİ

6-YANGIN ALARM BÖLGESİ 7-ANAHTAR BÖLGESİ

BÖLGE SİREN TİPİ AYARI

- * 012345 # 6 # 2 # BÖLGE SIRA NO # SİREN TİPİ #

1- NORMAL TONE 2-KESİK KESİK 3- SESSİZ

KABLOLU BÖLGE BAĞLANTI AYARI

- * 012345 # 6 # 3 # BÖLGE SIRA NO # BAĞLANTI TİPİ #

1- 10K DİRENÇ İLE 2-N/C 3- N/O

KABLOLU BÖLGE TEPKİ SÜRESİ AYARI

- * 012345 # 6 # 4 # BÖLGE SIRA NO # TEPKİ SÜRESİ # 1- 500 MS 2- 10 MS

KABLOLU BÖLGE BAĞLAMA AYARI

- * 012345 # 6 # 5 # GRUP NO # 1.BAĞLAMA BÖLGESİ # 2.BAĞLAMA BÖLGESİ #

TETİK SÜRESİ(0-255SN)# TETİK TİPİ

0- KAPALI 1-GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇİFT TETİK 2- GİRİŞ ÇIKIŞ TEK TETİK 3- ÇİFT TETİK

7 - SİSTEM AYARLARI

- * 012345 # 7 # 1 # OTO KURMA/AÇMA SIRA NO(1-4) # KURMA ZAMANI # AÇMA ZAMANI#
- * 012345 # 7 # 2 # 15 SN SES VEYA ADRES KAYDI #
- * 012345 # 7 # 3 # KAYIT DİNLEME
- * 012345 # 7 # 4 # ÇIKIŞ PORT TİPİ #

1- ALARM ÇIKIŞ PORTU 2- SİSTEM KURMA ÇIKIŞ PORTU

3- AC ENERJİ HATASI ÇIKIŞI 4- BAĞLANTI HATASI ÇIKIŞI 5-ŞİFRE KONTROL ÇIKIŞI

- * 012345 # 7 # 5 # OLAY HAFIZASI SİLME #
- * 012345 # 7 # 6 # FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ #

8 - GSM AYARLARI

- * 012345 # 8 # 1 # 1 GSM AKTİF 2 GSM PASİF #
- * 012345 # 8 # 2 # 1 GSM ÖNCELİKLİ 2 PTSN ÖNCELİKLİ #
- * 012345 # 8 # 3 # GSM SİNYAL SEVİYESİ KONTROL (31)
- * 012345 # 8 # 4 # FATURA HATIRLATMA (GÜN/AY/YIL) #

9 - DİĞER AYARLARI

- * 012345 # 9 # 01- 1 # GPRS 1 AKTİF 2 PASİF
- * 012345 # 9 # 02- 123+123+123+123 # SERVER IP ADRES AYARI
- * 012345 # 9 # 03- 8080 # SERVER PORT AYARI
- * 012345 # 9 # 04- 50505050 # KULLANICI ID 8 HANE OLMALI
- * 012345 # 9 # 05- 1234 # KULLANICI ŞİFRESİ (8 HANEYE KADAR)
- * 012345 # 9 # 06- 1 # GSM SMS DL TERCİHİ 1 TÜRKÇE 2 İNGİLİZCE
- * 012345 # 9 # 07- 3 # KAPI ZİLİ TONU
- * 012345 # 9 # 08- 60 # MİC. ALGILAMA SES SEVİYESİ
- * 012345 # 9 # 09- 04 # DTMF ÇIKIŞ SİNYAL SEVİYESİ
- * 012345 # 9 # 10- 8 (0-10) # LCD EKРАН IŞIK SEVİYESİ
- * 012345 # 9 # 11- 255 (1-255) # HAT ARIZASINDA OLAYLARI HAFIZADA TUTMA SÜRESİ